



HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER BLACK MATT

Batteridrevet veggbryter Z-Wave

EI-nummer 4512694

GTIN 7071236015741

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- SmartStart
- Batteridrevet veggbryter
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Passer i System 55 rammer
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløserer per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

PRODUKT DATA

Farge	Sort
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	0 til 40°C

GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	Reach, RoHS
Garanti Norge	5 år
Tolltariffnummer	85437000

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	1, 2 eller 3
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri type	CR2450 3V
Batteri antall	1
Batteri spenning	3V



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	50mm	Produktbredde	100mm
Produktlengde	110mm	Produkt nettovekt	73g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

Sertifiseringer: 1999/5/EC (RTTE), 2002/96/EC (WEEE), CE, RoHS 2002/95/EC, Z-Wave Plus

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Heatit Z-Push Wall Controller Black Matt kan bestilles fra www.heatit.com/4512694

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512694

