

ICECONTROL DIN TRANSFORMER 9V

Trafo 230VAC til 9VDC 3,5A/31W

El-nummer	5430458
GTIN	7071236018544

Transformator for montering på DIN-rail skinne. Kan brukes som ekstern strømforsyning til Icecontrol bakkeføler og takrenneføler.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Trafo
- Input: 230VAC - 50Hz 1,5A Max
- Output: 9VDC / 3,5A / 31W
- Høy effektivitet
- Lavt støynivå
- Justerbar likespenningsutgang
- Overbelastningsbeskyttelse
- Overspenningsbeskyttelse
- Kortslutningsbeskyttelse
- Isolasjonsklasse II
- Montering på 35mm DIN skinne

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Spenning utgang	9VDC
Jording	Nei
Min omgivelsestemperatur	-20°C
Maks omgivelsestemperatur	50°C
Bredde antall DIN-skinne-moduler	3 moduler
DIN Skinne Høyde	35mm
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Tilkoblingstype	Skruklemmer

GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85043200

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	62mm	Produktbredde	70mm
Produkthøyde-/dybde	100mm	Produkt nettovekt	180g

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**